

日本語

バージョンアップ情報

本体ソフトウェア (V2.7) とネットワーク機能ソフトウェア (V3.42) で更新される主な機能

Web メニューの機能の追加

- 設定メニューに「System Settings」が追加になりました。Network Client Mode の証明書をインポートすることができます。詳しくは、ソニー法人営業窓口にお問い合わせください。
- 設定メニュー「Upload Settings」から Sony Ci の証明書をインポートすることができるようになりました。詳しくは、ソニー法人営業窓口にお問い合わせください。
- Web メニューで登録するパスワード設定画面に、入力中の文字を表示する／しないの設定を追加しました。
- 設定メニュー「Upload Settings」からの転送先のサーバー登録が Server Settings1 ～ 3 の 3 つになりました。4 つ以上登録されていた場合は、登録順の先頭から 3 つが登録されることとなります。

本体ソフトウェア (V2.6) とネットワーク機能ソフトウェア (V3.22) で更新される主な機能

ネットワーククライアントモードの機能の追加

ネットワーククライアントモードで、以下の機能が可能になりました。

- 10Mbps までの高画質ストリーミングに対応しました。(シーンによっては、10Mbps を超える場合があります。)

本体ソフトウェア (V2.5) とネットワーク機能ソフトウェア (V3.12) で更新される主な機能

Station モードの接続先設定

セットアップメニューから接続したいアクセスポイントに接続設定することができるようになりました。

NETWORK SET > Station Set で接続設定することができます。

ご注意

NETWORK SET > Station Set で接続設定するには、NETWORK SET > Network Mode で Station を選択してください。

ネットワーククライアントモードの接続先複数設定

ネットワーククライアントモードの接続先設定を 3 つまで設定することができるようになりました。

- NETWORK SET > NW Client Mode > Preset Select でプリセットの選択ができます。
- NETWORK SET > NW Client Edit でプリセットの編集ができます。

プロキシ記録の On/Off 機能

アサインブル機能にプロキシ記録の On/Off 設定を追加しました。

Proxy を割り当てたアサインブルボタンを押すことで、プロキシ記録の On/Off を切り替えることができます。

ご注意

機能を有効にするには、NETWORK SET > NW&Proxy/USB を Network&Proxy にしてください。

プロキシファイルの自動転送

インターネット接続状態のときに、プロキシ記録を終了すると Upload Settings でデフォルト設定されたサーバーに対して、自動的にプロキシファイルを送信する機能を追加しました。

NETWORK SET > Proxy File > Auto Upload で設定することができます。

ご注意

あらかじめ Web メニュー、または「Content Browser Mobile」アプリケーションの Upload Settings で転送するサーバーを設定してください。